

Software Release Notes

dSS V1.14.4.1

Mit den Software Release Notes (SRN) informiert die digitalSTROM AG über Software-Änderungen und -Aktualisierungen bei bestehenden Produkten.

Dokument-Nummer	SRN-1808
Datum / Version	20.09.2018 / v1.1

Neue Funktionen

Wahl der Internetverbindung auf dSS22

Auf dem dSS22 mit zwei Ethernet Ports wurde die aktive Internetverbindung bisher abhängig von der Konfiguration des Gateway mit Priorität auf Ethernet Port 2 gewählt.

Neu wird die Internetverbindung via Ethernet Port 1 priorisiert. Die Internetverbindung kann jedoch bei Bedarf (z.B. für ein Update via Gebäudenetzwerk) für einen Zeitraum von 24 Stunden von Ethernet Port 2 genutzt werden. Danach wird wieder automatisch auf Ethernet Port 1 umgeschaltet. Diese Funktion wird mit der neuen Option unter 'System / Netzwerk Einstellungen' aktiviert.

Ethernet Port 2 (ETH2)

Ethernet Port 2 wird über DHCP konfiguriert. Es sind keine benutzerdefinierten Einstellungen verfügbar.

IP Adresse:	192.168.5.13
Netzmaske:	255.255.255.0
Gateway:	192.168.5.1
DNS1:	192.168.5.1
DNS2:	
MAC:	A8:99:5C:02:00:A1

Verwende die Internetverbindung von Ethernet Port 2 für die nächsten

Verbesserungen

In der neuen Version wurden folgende Verbesserungen vorgenommen und Probleme behoben:

- Beim Umschalten der Heizungslösung von passiver Kühlung zum Heizbetrieb wurde die Heizung in gewissen Fällen ausgeschaltet.
- In der Smartphone App *'Climate Control'* wurde der Mode nicht korrekt angezeigt, wenn die Heizung ausgeschaltet wurde.
- Nach einem Reset der Netzwerkeinstellungen über den Taster des dSS (durch 15 Sekunden drücken) blinkte die LED auch nach erfolgtem Reset weiterhin blau.
- Bei der Konfiguration eines EnOcean 2-Wege Tasters wurde die Einstellung der Farbgruppe nicht vollständig übernommen.
- Unter *'System / Sicherheitsmeldungen'* wurden Ereignisse von einem Frost-Sensor nicht angezeigt.
- Diverse Verbesserungen bei der Integration von Hekatron Rauchwarnmeldern mit Genius Port via Server-App *'Hekatron Steuerung'*.
- Diverse Verbesserungen bei der Integration von Rehau Nea Smart Heizkreisverteiler via Server-App *'Rehau Steuerung'*.
- Nach dem Update auf 1.14.4 konnte der Konfigurator auf einem dSS11 nicht mehr geöffnet werden (in Version 1.14.4.1 behoben). Der dSS11-1GB war von diesem Problem nicht betroffen.
- Unter gewissen Umständen wurde beim Einschalten der Temperaturregelung in der Server-App *'Klima Steuerung'* der Heizungsregler nicht gestartet (in Version 1.14.4.1 behoben).
- Unter gewissen Umständen kann bei einem Neustart des dSS die Temperaturregelung vom Modus aktives Kühlen in den Heizbetrieb wechseln (in Version 1.14.4.1 behoben).
- Weitere Verbesserungen und Fehlerkorrekturen.

Empfehlung eines Software-Updates

Die Durchführung eines Updates auf die neueste Software-Version wird empfohlen, um von der verbesserten Stabilität und den neuen Funktionen zu profitieren.

Dokumentation

Weitere Informationen über die Funktionen und ihre Bedienung finden Sie im aktuellen digitalSTROM-Handbuch unter "Bedienen und Einstellen" sowie "Installieren".

Die neueste Version der Handbücher finden Sie unter <http://www.digitalstrom.com/Partner/Support/Bedienungsanleitungen/> .

Betroffene Produkte

Produkt	Software-Bezeichnung	Neue Version	Verfügbar ab
digitalSTROM-Server <ul style="list-style-type: none"> • dSS11 • dSS11-E • dSS20 / dSS22 • dSS-IP 	dSS-Version	1.14.4.1	20.09.2018
digitalSTROM-Meter <ul style="list-style-type: none"> • dSM11 • dSM12 	ARM-Software-Version DSP-Software-Version	1.36.0.0 1.8.2.0	05.09.2018

Hinweise zur Installation

- Das Software-Update wird im digitalSTROM-Konfigurator über das Menü "System/System Update" ausgeführt.
- Zur Durchführung des Updates muss der dSS mit dem Internet verbunden sein. Alternativ kann das Update auch mit Hilfe eines USB-Sticks installiert werden.
- Es empfiehlt sich, Ihre Systemeinstellungen vor der Durchführung eines System-Updates unter "System / System Wartung" zu sichern.
- Nachdem die System-Updates installiert sind, führt das System nochmals eine Prüfung auf verfügbare Updates durch. Sollte ein dSM-Firmware Update verfügbar sein, muss dieses manuell über die Schaltfläche "dSM Firmware installieren" installiert werden.
- Beachten Sie, dass die Server-Apps separat unter „Apps / Update“ aktualisiert werden müssen.
- Eine vollständige Liste der Release Notes sowie die Datei für ein USB-Update finden Sie unter <http://www.digitalstrom.com/Partner/Support/Software-Updates/>.

Wo stehen die Versionsangaben

Die aktuell installierte Software-Version wird im digitalSTROM-Konfigurator angezeigt.

Apps Aktivitäten Räume Gruppen System **Hardware** Hilfe

Meters & Controllers

Status	Name	ID	Anzahl Geräte	Neue Geräte ...	Leist...	Software Version	HW Version	HW Info
●	F1 Küche, Korridor	00003425	37	deaktiviert	149	1.34.0.0 / DSP: 1.8.0.0	11.1.24.0	dSM11
●	F2 Bad, Wohnzimmer	00003e7d	36	deaktiviert	54	1.34.0.0 / DSP: 1.8.0.0	12.1.1.0	dSM12

dSM-Software-Version

Geräte 37 Geräte

Name	ID	Ausgang	Eingangs Modus	Eingang	Status	Raum Name	Ra...	HW Info	Firmw...	Registrie...	Inaktiv seit	...
Bankers Lam...	000d468c	gedimmt	Gerät	Taster 1		Korridor	3	GE-S...	3.5.5	-13 15:25:23		
Bankers Lam...	000d468d		Stimmung 0-4	Taster 2		Korridor	3	SW-S...	3.5.5	-13 15:25:32		
Brandmelder...	0001f587		Rauchmelder	standard	Kein Rauch	Küche	13...	SW-A...	3.5.7	-11 16:34:15		
Deckenlicht ...	000226e1	gedimmt	Gerät			Küche	13...	GE-K...	3.5.6	-11 16:34:20		
Deckenlicht ...	00025df7	gedimmt	Gerät			Küche	13...	GE-K...	3.5.6	-21 11:14:06		

1.14.0 dSS-Version Ansicht aktualisieren Standard Ansicht Deutsch

Abb. 1: Versionsnummer für dSS und dSM